

Radio Microphone

ASTEC

160MHz/460MHz Dual Band 40kHz DEV Wide FM Receiver



番組中継用FM受信機

EA 1Uハーフサイズ205(W)×44(H)×220(D)mm

特長

- 番組中継に使用する40kHzDEVワイドFMの受信機です。
- 160MHz帯、及び460MHz帯の2バンドに対応し、指定の4波を設定出来ます。
- 音声出力は、+4dBu/0dBu/-20dBu (600ΩBL) の3出力を備えています。
- 受信電界レベル、音声レベルなどのテレメトリ出力、出力OFF制御入力を備えており、外部階層監視が可能です。
- 外部AC電源、外部DC電源、内蔵乾電池による3電源に対応します。
- 専用金具を取り付ける事により、EIAラックマウントに対応可能です。(1U/最大2台)

仕様

受信信号	F3E 最大周波数偏移 40kHz FM 変調波
受信周波数	160MHz/460MHz帯の1波 (4波設定可能)
出力レベル	+4dBu/0dBu/-20dBu (600ΩBL)
ディエンファシス	75μS
周波数特性	±1dB以内 (50Hz~11kHz)
歪み率	1%以下 (50Hz~11kHz)
S/N	60dB以上 (受信入力電界50dBμ以上)
電源電圧	AC100V±10% (50Hz/60Hz) DC+11V~+17V 乾電池 単3×8本
質量	1.52kg

アステック株式会社

月島事業所 東京都中央区月島1-12-12 TEL:03-3533-2452 FAX:03-3533-2472

本社 東京都中央区築地1-4-12 TEL:03-3543-1511 FAX:03-3543-4552

URL: <http://www.astec-inc.co.jp/>