

# Radio Microphone

ASTEC

160MHz 10W/25W

40kHz DEV Wide FM Transmitter



番組中継用 25W FM送信機

EIA 2U ハーフサイズ 205(W)×88(H)×280(D)mm

## 特長

- 番組中継に使用する40kHzDEVワイドFMの送信機です。
- 160MHz帯の指定する1波にて送信出来ます。  
(最大2波設定可能です)
- 10W/25Wに出力電力を切り換える事が可能です。
- 専用金具を取り付ける事により、EIAラックマウントに対応可能です。  
(2U/最大2台)

## 仕様

送信信号	F3E 最大周波数偏移40kHz FM 変調波
送信周波数	160MHz帯の指定の1波 (2波設定可能)
占有周波数帯幅	100kHz以内
送信出力電力	10W/25W 切替可能
送信周波数精度	$\pm 2.5 \times 10^{-6}$ 以内
プリアンプ	75 $\mu$ S
周波数特性	$\pm 1$ dB以内 (50Hz~11kHz)
歪み率	1%以下 (50Hz~11kHz)
S/N	60dB以上 (1kHz 100%変調時)
電源電圧	DC+11V~+17V
質量	42kg

アステック株式会社

月島事業所 東京都中央区月島 1-12-12 TEL.03-3533-2452 FAX.03-3533-2472  
本社 東京都中央区築地 1-4-12 TEL.03-3543-1511 FAX.03-3543-4552

URL: <http://www.astec-inc.co.jp/>